

## **BASE YEALINK W70B - NON SEWAN**

A effectuer **impérativement** sur lien SEWAN

### **1) Inscrire le combiné sur la base**

Appuyer 3 sec sur le bouton rond de la base

Combiné > Réglages > Enregistrement > Inscrire le combiné > Pin : 0000

### **2) Ensuite, enregistrer l'URL SEWAN dans la base**

Identifier l'adresse IP de la base en appuyant 3 fois sur la touche OK du combiné

Saisir 192.168.0.50 par exemple sur le PC

Identifiant : **admin**

Mot de passe : **admin** (par défaut après Reset ou base neuve)

Réglages > Mise en service automatique > URL du serveur >

**<http://prov.sewan.fr/yealink/config/V70>**

> Provisionner automatiquement maintenant

La base télécharge sa config et redémarre.

### **3) Après provisionning > nouveaux identifiant et mot de passe SEWAN**

Saisir IP de la base : 192.168.0.50 par exemple sur le PC

Identifiant SEWAN : **adminyea**

Mot de passe administrateur : **eKS8y0cPb**

The screenshot displays the 'TRANSPORTS ROULAUD : Fiche Équipements en stock' page in the Sewan management system. The left sidebar contains navigation menus for Configuration, Ressources, Administration, and Informations. The main content area shows the 'Informations générales' section with the following details:

- Adresse MAC: 80:5E:0C:E8:4A:5C
- Numéro de série: [input field]
- Nom: BASE DECT ST JUNIEN
- Modèle: Yealink W70B
- Nombre de ports: 10
- Commentaire: BASE DECT ST JUNIEN
- Propriétaire: transports.roulaud
- Date de création: 22/05/2023 08:45:00
- Dernière modification: 27/05/2023 15:44:28

Below the general information, the configuration file path is shown: `http://prov.sewan.fr/yealink/config/V70/805e0ce84a5c.cfg`. The configuration parameter is set to '27/05/2023 15:43 (id 3872373)'. The 'Paramètres de sécurité' section is expanded, showing the 'Code de verrouillage du poste' as 6908 and the 'Mot de passe administrateur' as eKS8y0cPl, which is highlighted with a red box.

En cas d'échecs yd'appels depuis le combiné

Vérifier la version de la base W70B : **146.85.0.48** (> validée par Sewan)

Si échec, désinscrire le **combiné de l'utilisateur** et désinscrire le **combiné de la base W70**.

Puis réassocier le combiné à l'utilisateur et réassocier le combiné à la base.

Lancer un provisionning avec la touche **SIP** depuis Sophia.

## REPETEUR RT30

### Activer le mode Répéteur sur une borne W70H

OK > Réglages > 8 Paramètres systèmes > Mode répéteur > RT30 :  > OK

Le combiné demande le redémarrage de la borne. Accepter

### Enregistrement d'un répéteur : <https://youtu.be/fsPdo2WazYw>

- 1) branchez le répéteur en 220V : la led DECT clignote **rouge**
- 2) Pressez 4 sec le bouton de la borne jusqu'à ce que la led « combiné » clignote **vert** (mode appairage), puis relâcher.

La led DECT du répéteur clignotera « **orange** » puis restera en « **vert fixe** ».

Le répéteur est inscrit en étoile.

La led « combiné » de la borne clignotera quelques secondes avant de s'éteindre.

### Pour réinitialiser un répéteur :

Pressez la touche en face avant et branchez le répéteur au 220V

Les 3 leds passent « **rouge** », puis la led DECT clignote « **rouge** ».

Relâcher la touche. Le répéteur est réinitialisé.

### Répéteur > mesure du signal

Pour activer :

Entrer le code **\*1234203#** sur un combiné

La valeur RSSI recommandée se situe entre **-27dBm** et **-85dBm**

Pour désactiver :

OK > Réglages > 7 Téléphonie > Mode de mesure > **Désactivé** > OK

### Désactiver le mode Eco sur les combinés pour puissance max

OK > Réglages > 8 Paramètres systèmes > Mode éco : 

Sur une installation W70, si un combiné dans la liste est supprimé les autres combinés devront se réenregistrer après le redémarrage de la borne.

Il faudra rajouter l'adresse Ip ainsi que le port 8000 pour les **T4X** et le port 80 pour les **T5X**.

## Cas de figure 1) > Inscription d'un combiné qui affiche « REG »

### Sur la borne

Pressez 4 secondes le bouton de la borne DECT W70B.



> Le logo en forme de téléphone va clignoter vert



### Sur le combiné

Appuyez sur la touche gauche « Reg » > appairage facile > Combiné inscrit

---

## Cas de figure 2) > Réinitialisation d'un combiné qui affiche « Recherche d'une base » en permanence

### Sur le combiné

Réglages > 8 Paramètres système > Réinitialisation du combiné > OK >  
L'écran affiche « Success »

### Sur la borne

Pressez 4 secondes le bouton de la borne DECT W70B.



> Le logo en forme de téléphone va clignoter vert



### Sur le combiné

Réglages > 6 Enregistrement > Base1 « F93B 03910C124C » > 10215BFA01 >  
Code Pin = 0000 > Inscription en cours > Combiné inscrit