



Yealink T58W PRO

REPONDEUR

Il est possible de consulter votre répondeur à partir de votre ligne IP appuyant sur la **touche ☒** ou en composant le **123**.

Lors du premier appel, il vous sera demandé de personnaliser l'annonce d'accueil :

Options avancées : choix **5**, puis **1**.

Pour **réécouter** un message après l'avoir écouté : appuyer sur la touche **0**

Pour **sauvegarder** un message après l'avoir écouté : appuyer sur la touche **2**

Pour **effacer** un message après l'avoir écouté : appuyer sur la touche **7**

TRANSFERT ENTRE POSTES

Pour transférer un appel vers un poste interne :



▶ Sélectionner le poste interne



> Annoncer le correspondant ▶ Touche Transfert

▶ Raccrocher

RENOI DE VOTRE LIGNE

Renvoi d'appels sans condition (tous les appels sont renvoyés vers un autre numéro fixe ou mobile) :

pour activer : ***70** suivi du numéro, puis **Envoyer**

pour désactiver : **#70** puis **Envoyer**

RACCOURCIS

	Transfert d'appels		Mode casque	
Mettre un correspondant en attente en musique				Microphone coupé (Mute)
Appel du répondeur				Touche Bis
Réglage volume écouteur et sonnerie				Mains-Libres

Important : la touche NPD (Ne Pas Déranger) rend votre ligne « occupée », et donc injoignable.

WITECH

41a, rue Sainte Claire - 87000 Limoges

Tél. : **05 55 335 335** - Mobile : **06 06 687 687**

Email : sav@witech.fr - Site Internet : www.witech.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Limoges 501 050 215 - SIRET : 501 050 215 00018

