



Yealink T42U

REPONDEUR

Il est possible de consulter votre répondeur à partir de votre ligne IP appuyant sur la **touche ☒** ou en composant le **123**.

Lors du premier appel, il vous sera demandé de personnaliser l'annonce d'accueil :

*Options avancées : choix **5**, puis **1**.*

Pour **réécouter** un message après l'avoir écouté : appuyer sur la touche **0**

Pour **sauvegarder** un message après l'avoir écouté : appuyer sur la touche **2**

Pour **effacer** un message après l'avoir écouté : appuyer sur la touche **7**

TRANSFERT ENTRE POSTES

Pour transférer un appel vers un poste interne : **Communication en cours** ▶

Sans Fil 1

▶ **Annoncer le correspondant** ▶

Transfert

▶ **Raccrocher le combiné**

RENOI DE VOTRE LIGNE

Renvoi d'appels sans condition (tous les appels sont renvoyés vers un autre numéro fixe ou mobile) :

pour activer : ***70** suivi du numéro, puis **Envoyer**

pour désactiver : **#70** puis **Envoyer**

RACCOURCIS



← Microphone coupé (Mute)

← Mode casque

← Appel du répondeur

← Touche Bis

← Mains-Libres

Important : la touche NPD (Ne Pas Dé ranger) rend votre ligne « occupée », et donc in joignable.
Attention aux appuis involontaires.

Cette notice est disponible en ligne sur www.witech.fr/telephoniehebergee

WITECH

41a, rue Sainte Claire - 87000 Limoges

Tél. : **05 55 335 335** - Mobile : **06 06 687 687**

Email : sav@witech.fr - Site Internet : www.witech.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Limoges 501 050 215 - SIRET : 501 050 215 00018

